E.NEXT
Electrical Newest Exclusive Extended Technologies

## НОВИНКА: БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ E.EMERG.KIT.36/40.LED

Блок аварийного питания e.emerg.kit.36/40.Led предназначен для работы со светодиодными системами освещения в аварийном режиме при отключении питания сети 230 В. Применяется с различными типами встроенных, настенных, подвесных светодиодных светильников торгового, офисного и бытового назначения.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Диапазон напряжения цепи питания, В | 100-230 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Потребление в режиме ожидания, не более, Вт | 3,5 |
| Постоянный ток, В | 20-90 |
| Максимальная мощность, Вт | 50 |
| Выходная мощность при аварийном режиме, Вт | 15 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Мощность аккумулятора, мА*ч | 2 500 |
| Время зарядки аккумулятора, ч | 12 |
| Время работы от аккумулятора (при макс. мощности LED 50 Вт), мин | не меньше 90 |
| Коэффициент мощности, cos ϕ | 0,9 |
| Усилия затягивания контактных зажимов, Нм | 2,5 |
| Степень защиты | IP20 |
| Габаритные размеры, мм | 260×60×60 |
| Масса, кг, не более | 0,9 |

www.enext.ua 0 800 60 9000 info@enext.ua